

Übersicht der von Neumann & CO. Von 1927-1943 in Berlin sowie 1943-1972 im Werksteil Gefell gebauten Mikrofone und Mikrofonkapseln :

**Serie CMV Mikrofonverstärker/Kompaktmikrofon**

Die Firma ist ab 1973 nur noch in Berlin.

Stand:

29.12.1998

TYP			BEZEICHNUNG	BAUJAH	MIKROFONKAPSEL / WANDLER / VERSTÄRKER								Ladespannung	Speisung	NETZGERÄT	SONSTIGES
					Bezeichnung	Arbeitsprinzip	Membran	Frequenzgang dB	Baujahr MK	Richtcharakteristik	Art der Umschaltung	Röhre / Halbleiter				
Neumann CMV 3 (SM 4)	Rundfunk	Telefunken	ElaMz 027/1 Mikrofonverstärker	1930	-	-	-	-	-	-	-	RE 084K oder A 408K	50 V	A 100 V H 4,5 V	N 3	Neumann-Flasche Torpedokopf
CMV 3a	M 1-1a	ElaMz 028/1	Mikrofonverstärker	1932	-	-	-	-	-	-	-	RE 084K oder A 408K	50 V	A 100 V H 4,5 V	N 3	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 3a II	M 1-1a	ElaMz 028/1	Mikrofonverstärker	1939	-	-	-	-	-	-	-	EF 12	60 V	A 100 V H 6,5 V	N 3 II	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 3a III Wehrmacht	M 1-1a	ElaMz 028/1	Mikrofonverstärker	1942	-	-	-	-	-	-	-	RV 2P 800 oder RV 2,4 P 700	60 V	A 100 V H 4,5 V	N 3	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 4 Wehrmacht			Kompaktmikrofon	1942	-	-	-	-	-	-	-	2 x RV 12 P 2000	60 V	A + H 100 V	N 4	Neumann- Brotbüchse
CMV 4 II			Kompaktmikrofon	1943	-	-	-	-	-	-	-	RV 12 P 2000	60 V	A 100 V H - 12 V	N 4II	Neumann- Brotbüchse
CMV 4a Wehrmacht			Mikrofonverstärker	1943	-	-	-	-	-	-	-	2 x RV 12 P 2000	60 V	A + H 100 V	N 4	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 4a II			Mikrofonverstärker	1944	-	-	-	-	-	-	-	RV 12 P 2000	60 V	A 100 V H - 12 V	N 4II	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 5			Mikrofonverstärker	1946	-	-	-	-	-	-	-	RE 084 K oder A 408 K	60 V	A 100 V H 4,5 V	N 5 (N 3)	Neumann-Flasche Torpedokopf
CMV 5 II			Mikrofonverstärker	1946	-	-	-	-	-	-	-	EF 12 K (6J7) (EF 6; EF 36)	60 V	A 100 V H - 6,5 V	N 5 II (N 5/B)	Neumann-Flasche Torpedokopf
CMV 5 III			Mikrofonverstärker	1948	-	-	-	-	-	-	-	VF 14	60 V	A + H 100 V	N 5 III (N 6)	Neumann-Flasche Torpedokopf
CMV 5a			Mikrofonverstärker	1946	-	-	-	-	-	-	-	RE 084 K oder A 408 K	60 V	A 100 V H 4,5 V	N 5 (N 3)	Neumann-Flasche Bajonettkopf

CMV 5a II	Mikrofon- verstärker	1947	-	-	-	-	-	-	-	EF 12 K (6J7) (EF 6; EF 36)	60 V	A 100 V H - 6,5 V	N 5 II (N 5/B)	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 5a III	Mikrofon- verstärker	1948								VF 14	60 V	A + H 100 V	N 5 III (N 6)	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 5/B	Mikrofon- verstärker	1948	-	-	-	-	-	-	-	EF 12 K (6J7) (EF 6; EF 36)	60 V	A 100 V H - 6,5 V	N 5/B	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 5/BII	Mikrofon- verstärker	1950	-	-	-	-	-	-	-	EF 12 K	80 V	A 120 V H - 6,5 V	N 5/B II	Neumann-Flasche Bajonettkopf
CMV 6	Standard- mikrofon	1947	M 7	DG	PVC/G	T - 2 H + 2	1932	K,N	U(2)	VF 14	60 V	A + H 100 V	N 6	Kompaktmikrofon
CMV 551	Mikrofon- verstärker	1955	-	-	-	-	-	-	-	EC 92	60 V	A 200 V H 5,8 V	N 551	Neumann- Keinflasche
CMV 561	Mikrofon- verstärker	1956	-	-	-	-	-	-	-	ECC 81	60 V	A 200 V H 5,8 V	N 561	Neumann- Keinflasche
CMV 562	Mikrofon- verstärker	1956	-	-	-	-	-	-	-	EC 92 (EF 95)	80 V	A 120 V H 5,8 V	N57,N61,N61V, N64 ,N64V	Neumann- Keinflasche
CMV 563	Mikrofon- verstärker	1956	-	-	-	-	-	-	-	EC 92 (EF 86; EF 806S; EF94)	80 V	A 120 V H 5,8 V	N57,N61,N61V, N64 ,N64V	Neumann- Keinflasche
CMV 563s	Mikrofon- verstärker	1958	-	-	-	-	-	-	-	EC 92	80 V	A 120 V H 5,8 V	N57,N61,N61V, N64 ,N64V	Neumann- Kleinserie/Muster
CMV 564	Mikrofon- verstärker	1959	-	-	-	-	-	-	-	EF 94 (EF 95)	80 V	A 120 V H 5,8 V	N57,N61,N61V, N64 ,N64V	Neumann- Kleinserie/Muster
CMV 571	Reporter- mikrofon	1957	-	-	-	-	-	-	-	DF 67 oder DF 167	80 V	A 30 V H 0,625V	N 18 oder Reporterbandgerät	Neumann-Miniatur- Reportermikrofon